



Technische Daten Mehrfachpackung  
3x Nordlux Downlight Fremont Metall  
Schwarz 4.5W 345lm 36D - 827 Extra  
Warmweiß | 85mm - IP65 - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                           | 258774                                       |
| EAN                                     | 5704924015236                                |
| Marke                                   | Nordlux                                      |
| Herstellername                          | Fremont 3-Kit IP65 2700K   Downlight   Black |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 2 Jahre                                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 25000  |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar                   | Nein                        |
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Dimmbar                     |
| Farbcode                     | 827 Extra Warmweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 2700 Extra Warmweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 36                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 77                          |

Leistungsfaktor >0.90

Produkttyp LED Downlight

## Informationen zur Leuchte

Befestigung Einbau

IP-Schutzklasse IP65 - staub- und wasserdicht

Gehäuse Metall

Sockelfarbe Schwarz

Produktserie Fremont

## Maße

Höhe (mm) 54

Durchmesser (mm) 85

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?

 persönliche **Beratung**  **individuelle** Angebote

 bis zu **7 Jahre Garantie**  **einfache** Retour